

# Modulator MD-5 STEREO

**cena:** 190,00 zł

**cena netto:** 154,47



## Opis:

Stereofoniczny modulator telewizyjny MD-5s

Modulator przeznaczony jest do współpracy z domowym sprzętem audiowizualnym typu odbiorniki satelitarne, magnetowidy, kamery itp., które nie posiadają fabrycznie wbudowanego modulatora. Urządzenia te są źródłem sygnału niskiej częstotliwości wizji (VIDEO) oraz fonii (AUDIO). Sygnału tego nie można przesyłać na większe odległości (tłumienie kabli), podłączyć go do kilku telewizorów oraz podłączyć go do gniazda antenowego telewizora. Modulator telewizyjny zamienia sygnał niskiej częstotliwości AUDIO oraz VIDEO na sygnał wysokiej częstotliwości w zakresie kanałów telewizyjnych. Sygnał ten można podłączyć do gniazda antenowego w telewizorze, przesyłać na większą odległość przy użyciu kabla koncentrycznego oraz można go rozdzielić na kilka telewizorów.

Modulator MD-5s pozwala przesyłać dźwięk stereofoniczny w systemie A2, oczywiście telewizor musi być przystosowany do odbioru dźwięku stereo. Niektóre telewizory mogą wymagać ręcznego przestawienia na właściwy system. Modulator MD-5s umożliwi również przesyłanie dwóch niezależnych kanałów dźwiękowych przy użyciu kanału lewego i prawego. Wyboru ścieżki dźwiękowej wykonuje się przy użyciu pilota do telewizora.

Dane techniczne:

- zasilanie: 9V-12V/130mA
- zakres przestrajania kanałów OIRT: 1-12, 21-69, S1-S38
- zakres przestrajania kanałów CCIR: 2-12, 21-71, S1-S41
- wyjście w.cz.: 82dBuV, gn.typ F
- przejście dla sygnału w.cz.: -3dB, gn.typ F
- wejście m.cz. wizji: 1V/75ohm, gn.typ RCA
- wejście m.cz. fonii: 775mV/600ohm, gn.typ RCA
- system transmisji stereo: A2 (stereo/ton1,ton2)
- podstawowa podnośna fonii: 5,5MHz - 6.5MHz przełączane
- dodatkowa podnośna fonii: 5,742MHz
- rodzaj modulacji: dwuwstęgowa
- filtr dolnoprzepustowy: 290MHz/-60dB
- tryb obniżonego poziomu mocy: tak